

OCTAVE CLANG v2

Gratulujeme k zakoupení vašeho zbrusu nového modelu Octave Clang v2. Tento pedál je výsledkem mnohaletého studia a experimentů, jejichž cílem bylo najít ten nejzvrácenější, nejnechutnější a zároveň nejskvělejší fuzz.

Octave Clang je pseudo kruhový modulátor, distortion, generátor šumu a oktáver v jednom. Svůj unikátní zvuk vytváří pomocí speciálního transformátoru a precizně sladěných diod, které společně generují mimořádně bohaté harmonické a čistě analogovou přidanou oktávu. Efekt oktávy je vytvářen součtem dvou rozfázovaných kopií signálu, upravených pomocí půlvlnného usměrňovače.

Tento efekt funguje dobře u jednotlivých tónů, pokud se ovšem do obvodu dostanou složitější akordy a vlnové průběhy, pedál je přirozeným a krásně chaotickým způsobem zkomolí a pokrouť. Octave Clang v2 můžete použít jako skvělý distortion bez přidané oktávy, kterou lze do zvuku přidat až později a rozpoutat tak jeho mimořádnou sílu!

OVLÁDACÍ PANEL

BYPASS/LEVÝ NOŽNÍ PŘEPÍNAČ – Zapíná a vypíná Octave Clang (červená LED).

OKTÁVA/PRAVÝ NOŽNÍ PŘEPÍNAČ – Aktivuje režim přidané oktávy (žlutá LED). Žlutá LED svítí/nesvítí i v případě, že je pedál přepnutý do bypass režimu. Uživatel tak má stále přehled o tom, zda je efekt oktávy zapnutý.



[HLASITOST] – Ovladač pro nastavení výstupní úrovně, kterou je možné nastavit od naprostého ticha po extrémně hlasitý zvuk. Při nastavení nad vaší normální hlasitost vás katapultuje do zvuků overdrive efektu.



[GAIN] - Nastavuje zesílení pedálu Octave Clang. Nastavení gainu může (a bude) přivádět zbytek obvodu do overdrive a fuzz. Dosáhnout lze zesílení až +39 dB.



[TONE] - Účinný ekvalizér, zapojený před stupněm předzesilovače. Tento ovladač upravuje podíl výšek a basů přicházejících do zbytku obvodu. To může způsobit, že efekt přidané oktávy a fuzz budou reagovat velmi odlišně. Nadměrné množství basů povede k mohutnějšímu a objemnějšímu zvuku. Velké množství výšek má za následek ostřejší a zřetelnější zvuk.

INTERNÍ OVLADAČE (POKROČILÁ FUNKCE)



[BIAS] - Umožňuje nastavení odlišné charakteristiky zkreslení. Pro zachování standardní funkce ponechte tento ovladač ve střední poloze (5-6). Chcete-li charakter zkreslení změnit (či pokřivit) a dosáhnout drsnějšího zvuku, otočte tento ovladač vlevo nebo vpravo. *Přístup k tomuto ovladači získáte odstraněním zadního krytu Octave Clang.*

NAPÁJENÍ

Octave Clang je napájen standardním 9V DC adaptérem s 2,1mm konektorem a zápornou polaritou na středním vodiči. Odběr proudu je 10 mA. Doporučujeme používat izolovaný zdroj napájení. Octave Clang lze také napájet 9V baterií (není součástí balení). Pokud baterii nepoužíváte, vnitřní kontaktní úchyt baterie by měl být zasunut do příslušných otvorů pro zacvaknutí baterie na desce. Tím zabráníte zkratování kontaktů v obvodu. Pokud baterii nepoužíváte, nenechávejte kontakt baterie volně uložený uvnitř pedálu.

ZÁRUKA

Doživotní záruka.

Pokud máte problém s vaším pedálem, kontaktujte prosím repairs@deathbyaudio.com.