

MOOER

AIR POS
2.4GWireless system

Instrukcja Obsługi

Treść

Wskazówki Bezpieczeństwa	1 - 2
Panel	3 - 4
Szybki Start	5 - 6
Specyfikacja	7

Wskazówki Bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie przed użyciem

Ostrzeżenie

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, użytkownicy nie powinni demontować samodzielnie tego produktu ani wystawiać go na działanie deszczu lub umieszczać w wilgotnym środowisku przez długi czas.

Zasilanie

Ten produkt jest zasilany wbudowanym akumulatorem o pojemności 400 mAh. Należy go ładować za pomocą kabla USB typu Y dołączonego do zestawu.

Umiejscowienie

Aby zapobiec deformacji, odbarwieniom i innym poważnym uszkodzeniom, należy unikać następujących warunków:

- Bezpośrednie światło słoneczne
- Bliskie źródła ciepła
- Silne pola magnetyczne
- Ekstremalna temperatura i nadmierna wilgotność
- Nadmiernie zakurzone i zabrudzone miejsca
- Wilgotne miejsca
- Bliskość silnych wibracji i wstrząsów

Zakłócenia elektryczne

Ten produkt używa bezprzewodowej łączności 2.4GHz RF i może doświadczać zakłóceń w środowiskach w pobliżu bezprzewodowych sygnałów radiowych (takich jak routery bezprzewodowe lub inne urządzenia do transmisji bezprzewodowej).

Czyszczenie

Urządzenie należy czyścić suchą, miękką ściereczką. W razie potrzeby można użyć lekko wilgotnej szmatki. Nie używaj ściernych proszków czyszczących, alkoholu, rozcieńczalnika do farb, wosku, rozpuszczalników, środków czyszczących ani środków chemicznych do namaczania szmatki.

Działanie

Nie używaj nadmiernej siły w stosunku do przełączników i elementów sterujących. Nie wolno dopuścić, aby do urządzenia dostały się skrawki papieru, produkty metalowe lub inne przedmioty. Należy uważać, aby nie upuścić urządzenia oraz unikać uderzeń i nadmiernego nacisku.

Panel

NADAJNIK



ODBIORNIK





Port ładowania USB-C

Wskaźnik Baterii

Szybki Start

Połączenie Urządzenia

Zestaw AIR P05 jest podzielony na nadajnik (TRANSMITTER) i odbiornik (RECEIVER).

TRANSMITTER łączy się z wyjściem instrumentów muzycznych/efektów; RECEIVER łączy się z wejściem efektów/wzmacniacza.

Włączanie/Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika; lampka na przycisku wskazuje pomyślne włączenie; gdy lampka zgaśnie, urządzenie jest wyłączone.

Wybór Kanału

AIR P05 oferuje wybór czterech kanałów. Po pomyślnym włączeniu, naciśnięcie przycisku przełącznika może przełączać się między czterema kanałami, a podświetlenie przycisku wskaże wybrany kanał czterema różnymi kolorami.

- Jeden nadajnik AIR P05 może być używany jednocześnie z wieloma odbiornikami.
- Upewnij się, że nadajnik i odbiornik są ustawione na ten sam kanał.
- Podczas wskazywania kanału, stałe światło oznacza normalne działanie, podczas gdy migające światło oznacza, że nadajnik i odbiornik nie są prawidłowo połączone.

Wskaźnik Baterii i Ładowanie

AIR P05 ma wbudowaną baterię. Po włączeniu należy sprawdzić wskaźnik baterii obok portu USB. Gdy kontrolka zaświeci się na czerwono, oznacza to, że poziom naładowania baterii AIR P05 jest niski; należy ją szybko naładować, aby uniknąć negatywnego wpływu na późniejsze użytkowanie. Do ładowania należy używać kabla USB dołączonego do produktu. Podczas ładowania wskaźnik zaświeci się na czerwono i zacznie migać; przestanie migać i zmieni kolor na zielony po zakończeniu ładowania.

Uwaga: AIR P05 wykorzystuje polimerową baterię litową. Jeśli produkt nie był używany przez ponad trzy miesiące, należy go raz naładować lub aktywować.

Specyfikacja

- **Zakres Efektywnej Transmisji:** 20 metrów (na zewnątrz)
- **Latencja:** Około 7 milisekund
- **Pasmo Częstotliwości:** 20-20K Hz, +1dB/-3dB
- **Zniekształcenie Harmoniczne:** <0.05% (1KHz@-10dbFS)
- **Dynamika Wejścia:** >95dB
- **Pasmo Działania:** 2.4GHz ISM Worldwide
- **Bateria:** 8 godzin pracy po naładowaniu
- **Pojemność Baterii:** 400mAh
- **Czas Ładowania:** 1,5 godziny
- **Standard Ładowania:** 5V 1A
- **Temperatura Działania:** -10 do 60°C
- **Próbkowania:** 16bit 48KHz bez kompresji
- **Wymiary:** 125mm (G) x 30mm (S) x 20mm (W)
- **Waga:** 85g
- **Akcesoria:** kabel USB, instrukcja obsługi



2030501964

MOOER
www.moeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO., LTD.
5F Unit B Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133

Made in China