

MOOER

AIR POS

2.4G Draadloos Systeem

Gebruikershandleiding

INHOUD

Voorzorgsmaatregelen	1 - 2
Overzicht behuizing	3 - 4
Snel aan de slag	5 - 6
Specificaties	7

Voorzorgsmaatregelen

Lees aandachtig door voor gebruik.

Waarschuwing

Om het risico op brand en elektrische schokken te verminderen, mogen niet-professionals dit product niet demonteren, noch mag het worden blootgesteld aan regen of gedurende lange tijd in een vochtige omgeving worden geplaatst.

Voeding

Dit product wordt aangedreven door een ingebouwde karperbatterij van 400 mAh. Laad hem op met de Y-type USB-oplaadkabel die in het pakket zit.

Plaatsing

Om vervorming, verkleuring en andere ernstige schade te voorkomen, dient u de volgende omstandigheden te vermijden:

- Direct zonlicht
- Magnetische velden
- Stoffige of onreine plaatsen
- Sterke trillingen of schudden
- Nabijheid van warmtebronnen
- Hoge temperatuur en vochtigheid
- Hoge luchtvochtigheid

Elektrische interferentie

Dit product maakt gebruik van een draadloos RF-schema van 2.4 GHz en kan interferentie ondervinden in omgevingen in de buurt van draadloze RF-signalen (zoals draadloze routers of andere draadloze transmissieapparaten).

Reiniging

Reinig het apparaat met een droge, zachte doek. Indien nodig kan een licht vochtige doek worden gebruikt. Gebruik geen schurende reinigingspoeders, alcohol, verfverdunner, was, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen of chemische middelen om de doek te laten weken.

Operatie

Gebruik geen brute kracht op schakelaars en besturingscomponenten. Zorg ervoor dat er geen papierresten, metalen producten of andere voorwerpen in het apparaat vallen. Pas op dat u het apparaat niet laat vallen en vermijd stoten en overmatige druk.

Overzicht behuizing

ZENDER



ONTVANGER





USB-C-oplaadpoort Batterii-indicator

Snel aan de slag

Verbinding met apparaat

AIR P05 is onderverdeeld in ZENDER en ONTVANGER. De ZENDER wordt aangesloten op de uitgang van muziekinstrumenten/effectunits; de RECEIVER wordt aangesloten op de ingang van effectunits/versterker.

Aan/uit

Houd de schakelknop ingedrukt; het lampje op de knop geeft aan dat het apparaat is ingeschakeld; Als het lampje uitgaat, wordt het apparaat uitgeschakeld.

Kanaal selectie

AIR P05 biedt vier kanaalselecties. Na een succesvolle inschakeling kan je door het indrukken van de schakelknop door de vier kanalen bladeren en het knoplampje geeft het geselecteerde kanaal aan met vier verschillende kleuren.

- Eén AIR P05-zender kan met meerdere ontvangers tegelijk worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat de zender en ontvanger op hetzelfde kanaal zijn ingesteld.
- Tijdens de kanaalindicatie geeft een constant lampje de normale werking aan, terwijl een knipperend lampje aangeeft dat de zender en ontvanger niet succesvol zijn aangesloten.

Batterij-indicator en opladen

AIR P05 heeft een ingebouwde batterij. Controleer na het inschakelen het batterij-indicatielampje naast de USB-poort. Wanneer het lampje rood wordt, is de batterij van de AIR P05 bijna leeg; Laad het onmiddellijk op om later gebruik niet te beïnvloeden. Gebruik de USB-oplaadkabel die bij het product is geleverd. Tijdens het opladen wordt het indicatielampje rood en knippert het; Het stopt met knipperen en wordt groen wanneer het opladen is voltooid.

Opmerking: AIR P05 maakt gebruik van een polymeer-lithiumbatterij. Als het product langer dan drie maanden niet wordt gebruikt, laad het dan één keer op of activeer het eenmaal.

Specificaties

• Effectieve transmissieafstand:	20 meter (buiten)
• Latentie:	ongeveer 7 milliseconden
• Frequentiebereik:	20-20K Hz, +1dB/-3dB
• Totale harmonische vervorming:	<0,05% (1KHz@-10dbFS)
• Dynamisch ingangsbereik:	>95dB
• Signaalfrequentieband:	2,4 GHz ISM wereldwijd
• Levensduur batterij:	8 uur
• Batterij Capaciteit:	400 mAh
• Oplaadtijd:	1,5 uur
• Opladen standaard:	5V 1A
• Bedrijfstemperatuurbereik:	-10 tot 60°C
• Bemonsteringsfrequentie/diepte:	ongecomprimeerd 16bit 48KHz
• Afmetingen:	125 mm (D) x 30 mm (B) x 20 mm (H)
• Gewicht:	85 gram
• Accessoires:	USB-oplaadkabel, gebruikershandleiding



2030501964

MOOER
www.mooeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO., LTD.
5F Unit B Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133

Made in China