

BJF-S66 s FS-P3S



BJF-S66

Björn Juhl již několik desítek let navrhuje a vyrábí zesilovače pro proslulé koncertní a studiové hráče z celého světa. Ceny těchto ručně vyráběných zesilovačů jsou ovšem mimo možnosti většiny hráčů. Zesilovač One Control BJF-S66 proto přináší Björnovy nápady a konstrukce za mnohem přijatelnější cenu.

Inspirací pro zvukovou paletu tohoto modelu jsou legendární americké zesilovače typu „black-face“, které byly vyráběny v polovině 60. let. Tyto zesilovače byly dlouho ceněny jako skvělé aparatury, do kterých stačí pouze zapojit nástroj a hned hrát. Pro mnoho kytaristů, kteří rádi pracují s pestrou kolekcí zvuků a efektů, byly rovněž skvělou platformou pro použití pedálů.

Kytarový zesilovač BJF-S66 využívá extrémně účinný zesilovač ve třídě D, diskretní preamp a plně analogovou tranzistorovou signálovou cestu.

Ultra-kompaktní BJF-S66 pracuje se 2 kanály – Rhythm a Lead, s nastavitelným vybuzením a 3pásmovým ekvalizérem, s přepínačem Bright, s ovladači reverbového efektu Level a Decay na každém kanálu, a také s ovladači tremolo efektu.

Na zadním panelu najdete výstupní a návratové konektory (Send/Return) efektové smyčky, výstupy do předzesilovače a reproduktoru a vstup pro nožní přepínač. Přepínání kanálů, zapínání/vypínání efektové smyčky a tremola lze ovládat také pomocí nožního přepínače, a to jak samostatně tak pomocí třípásmového nožního přepínače FS-3.

Zesilovač BJF-S66 dokáže budit zesilovače od 4 do 8 ohmů. Výstupní výkon: 100W @ 4 Ohms / 66W @ 8 ohm / 30W @ 16ohm.

Díky svému modernímu designu a konstrukčním technologiím dokáže BJF-S66 zachytit kouzlo slavného zvuku z poloviny 60. let minulého století. Zároveň se jedná o drobný a lehký zesilovač, který se vejde do gig bagu, a který je dostatečně robustní, aby vydržel nároky koncertního hraní.

Specifikace

- Vstupní impedance: 1 MΩ
- Výstupní výkon: 30W / 16Ω | 66W / 8Ω | 100W / 4Ω
- Ovladače kanálu Rhythm: GAIN, MASTER, REVERB LEVEL, REVERB DECAY
- Ovladače kanálu Lead: GAIN, LEAD DRIVE, MASTER, REVERB LEVEL, REVERB DECAY
- 3pásmový EQ (sdílený)
- BASS: 70 Hz +/- 20 dB
- MID: 450 Hz +/- 10 dB
- TREBLE: 2KHz +/- 20 dB
- Přepínač BRIGHT: +10 dB na 4 kHz
- Tremolo (sdílené): DEPTH & SPEED.

Nožní přepínač: Efektová smyčka (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ), výběr kanálů a tremolo (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ) je možné ovládat pomocí nožního přepínače. K tomuto účelu lze použít přepínač One Control FS-P3 (prodáván samostatně) nebo jeden či více standardních nožních přepínačů s jedním spínačem.

Rozměry : 26,5 (š) × 9,5 (h) × 10,3 (v) cm (bez ovladačů)

Hmotnost: 1,62 kg

FS-P3S

Nožní přepínač One Control FS-P3S lze připojit přímo k zesilovačům řady BJF-S Series. FS-P3S využívá přibalený kabel typu CAT5 a k zesilovačům řady BJF-S se připojuje přes terminál na zadním panelu.

S jeho pomocí můžete snadno ovládat efektové smyčky, přepínat kanály zesilovače či aktivovat efekty. Aktuální nastavení lze sledovat skrze trojici dobře viditelných LED kontrolky. Přepínač nevyžaduje samostatný napájecí zdroj.

Nový menší formát FS-P3S je vhodný pro menší pedalboardy. Předchozí model FS-P3 je delší a užší. Obě dvě zařízení pracují výtečně se zesilovači řady BJF-S Series.

Rozměry: 11,0 (š) × 5,9 (h) × 5,8 (v) cm (včetně výčnělků)

Hmotnost: 366 g

Délka přibaleného kabelu: 3 m