

MERIS OTTOBIT – RYCHLÉ ZPROVOZNĚNÍ

Sample Rate:
Mění vzorkovací frekvenci v rozsahu od 0,1 Hz do 48 kHz.
Alternativní funkce: Mix
Mění poměr signálu od čistého po plný podíl efektu.

Tap Tempo:
Nastavuje rychlost LFO a časuje spouštění obálky.
Alternativní funkce – přepínač:
Stisknutím nastavíte tempo; přidržením aktivujete alternativní funkci.

Trigger Depth:
Mění míru, s jakou trigger ovlivňuje vzorkovací frekvenci.
Alternativní funkce: Trigger Ratio
Mění timing spouštěné obálky.

LFO Depth:
Mění úroveň, s jakou LFO ovlivňuje vzorkovací frekvenci.
Alternativní funkce: LFO Waveform
Mění vlnový průběh LFO.

OTTOBIT (toggle switch)

BYPASS (toggle switch)

SAMPLE RATE (knob)

Bits:
Mění bitovou hloubku v rozmezí od 1 do 24 bitů.
Alternativní funkce: Post Bits Level
Tlumí signál za efektem Bit Crushing.

Pitch Track:
Směřuje nosnou frekvenci prstencového modulátoru do ladění vstupního signálu.
Alternativní funkce: Trigger Direction
Mění směr spouštěné obálky.

PITCH TRACK (toggle switch)

TRIGGER DEPTH (knob)

RINGMOD FREQ (knob)

Ring Mod Frequency:
Mění frekvenci oscilátoru.
Alternativní funkce: RM Waveform
Mění vlnový průběh prstencového modulátoru u oscilátoru.

LFO DEPTH (knob)

AM/FM (knob)

AM/FM Mix:
Mix mezi signály AM a FM.
Alternativní funkce: FM Depth
Mění hloubku FM signálu u prstencového modulátoru.

meris