

Minimal Series Distro MKII Isolated



Specificaties

4 x DC 9V/500mA
aansluiting
4 x DC 9V/80mA
aansluiting
1 x DC 9V/250mA
aansluiting
1 x DC 9V / 250mA naar 18V/125mA SAG
aansluiting
※Alle uitgangen hebben een negatieve
binnenzijde.

Accessoires
1 x speciale 12V/4A adapter1
x 15 cm LS
3 x 30 cm LS
3 x 50 cm LS
3 x 70 cm LS
1 x Y-vormige
kabel
Rubber voeten

Formaat: 120Bx70Dx35H
mm
Gew. Ong.. 393g

Onze nieuwe MSDMKII neemt niet veel plaats in op je pedalboard en voorziet veel effecten met een gerust hart van stroom. De voeding van One Control is betrouwbaar, compact en gebruiksvriendelijk.

De Minimal Series Distro MKII Isolated is een geïsoleerde voeding die zo compact mogelijk is, maar volledig onafhankelijk van alle uitgangen. Hoewel hij compact van formaat is, heeft hij 10 DC-uitgangen en kan hij vele effecten van stroom voorzien met behulp van de speciale meegeleverde adapter.

Nieuw zijn de vier 9V/500mA uitgangen. Tegenwoordig worden op pedalboards vaak meerdere digitale effecten en multi-effecten gebruikt. Om te kunnen werken met effecten die veel stroom nodig hebben, hebben we vier grote uitgangsklemmen van 500mA voorzien. Vanaf deze terminals kunt u ook aftakkingen gebruiken zoals One Control Daisy Chain Five om meerdere compacte pedalen te bedienen.

Bovendien zijn er vier 9V/80mA-aansluitingen voor het aansluiten van analoge vervormingseffecten met een lage stroomsterkte, en een 9V/250mA-aansluiting voor het aansluiten van effecten met een hoge stroomsterkte, zoals een compact galmeffect.

Eén ervan kan ook de spanning verhogen in het bereik van 9-18V (125mA bij 18V) door de SAG-knop te gebruiken.

In addition, each power terminal is independent, so it comes with a Y-shaped cable that allows you to combine two 9V terminals to add current. If you add two 80mA terminals together, it can be used as a 160mA terminal.

You can have much more flexibility with the power arrangement on your pedalboard.

Wat is een onafhankelijke stroomvoorziening?

Een voeding levert stroom. Daarom wordt elke normale adapter zelf ook als voeding aangemerkt, maar als we het over pedalboardvoedingen hebben, gaat het om een bron die met één apparaat meerdere apparaten van stroom kan voorzien.

Een onafhankelijke voeding betekent dat alle klemmen geïsoleerd (isolated) zijn, en hoewel het één bron is, kan elke klem op dezelfde manier worden gebruikt als met een afzonderlijke adapter.

Omdat de interne structuur die nodig is voor één terminal ingewikkeld is, is hij iets groter dan een algemene vertakte voeding, maar er is geen ruis, zelfs als u een mix van digitale en analoge effecten gebruikt. U kunt de MSDMKII met een gerust hart gebruiken.

Bovendien kan bij analoge schakelingen oude stijl ruis optreden als de voedingsstroomcapaciteit groot is, maar als het een 9V/80mA aansluiting is, kan ruis door zo'n grote stroomcapaciteit worden vermeden.

De Minimal Series Distro MKII Isolated kan een verscheidenheid aan effecten voeden voor de beste prestaties door naast grote uitgangsklemmen ook kleine uitgangsklemmen te bieden.

Eigenschappen:

- Compact formaat volledig onafhankelijke/geïsoleerde voeding
- 10 DC uithangen met grote uitgang tot kleine uitgang
- Grote uitgang 500mA die ook digitale effecten ondersteunt
- Kleine uitgang 80mA terminal om analoge pedalen optimaal te bedienen
- SAG-aansluiting die kan worden gewijzigd in 9-18V (probeer dit maar eens met je dirt pedalen!)
- 10 DC-kabels inbegrepen.
- Een Y-vormige kabel die stroomcapaciteit toevoegd door twee uitgangen te combineren.