

Minimal Series Distro MKII Isolated



Specifikace

4x terminál DC 9V/500mA
4x terminál DC 9V/80mA
1x terminál DC 9V/250mA
1x terminál DC 9V / 250mA na 18V/125mA SAG
※Všechny výstupy mají zápornou polaritu na hrotu.

Příslušenství
1x adaptér 12V/4A adaptér
1x 15 cm LS
3x 30 cm LS
3x 50 cm LS
3x 70 cm LS
1x kabel typu Y
Gumové nožičky

Rozměry: 120 Š x 70 H x 35 V mm
Hmotnost: přibližně 393 g

Náš MSDMKII vám nezabere příliš mnoho místa v pedalboardu a přitom spolehlivě dokáže dodávat napájení mnoha vašim efekťovým pedálům. Tento napájecí zdroj je spolehlivý, kompaktní a snadno použitelný.

Minimal Series Distro MKII Isolated lze definovat jako izolovaný napájecí zdroj, který je mimořádně kompaktní se zcela nezávislými výstupy. I přes kompaktní rozměry nabízí hned 10 DC výstupů a díky přibalenému adaptéru dokáže poskytovat napájení mnoha efektům.

Novou funkcí tohoto modelu jsou čtyři 9V/500mA výstupy. V současnosti bývají součástí pedalboardů nejrůznější digitální efekty a multi-efekty. Aby mohli hráči pracovat s těmito efekty, tedy s takovými, které vyžadují vysoké odběry proudu, vybavili jsme náš zdroj výstupními 500mA terminály. Hráči mohou pro odbavení více pedálů používat také propojovací větvené kabely, jako je například One Control Daisy Chain Five.

Zdroj je dále vybaven čtyřmi terminály 9V/80mA, ke kterým lze připojit analogové distortion efekty; a také 9V/250mA terminály, ke kterým lze připojit efekty s větším odběrem proudu jako třeba kompaktní reverb. U jednoho z terminálů lze dokonce pomocí ovladače SAG zvyšovat napětí v rozsahu 9-18V (125mA u 18V).

Každý napájecí terminál je nezávislý a je tedy dodáván s kabelem ve tvaru Y, který umožňuje spojit dva 9V terminály a součtem navýšit proudovou kapacitu. Pokud tedy spojíte dva 80mA terminály, lze je použít jako 160mA terminál. Při napájení ve svém pedalboardu tak dostáváte mnohem větší flexibilitu.

Co je nezávislý napájecí zdroj?

Napájecí zdroj dodává napájení. Proto je každý běžný adaptér sám o sobě také klasifikován jako napájecí zdroj, ale když mluvíme o napájecích zdrojích pro pedalboardy, jedná se o zdroj, který dokáže jedním zařízením napájet více zařízení.

Nezávislé napájení znamená, že všechny terminály jsou izolované (oddělené), a přestože se jedná o jeden zdroj, lze každý terminál používat stejně jako při použití samostatného adaptéru.

Protože vnitřní struktura potřebná pro jeden terminál je komplikovaná, je o něco větší než běžný větvený zdroj. Nedochází zde ale k žádnému šumu, ani když použijete směs digitálních a analogových efektů.

Kromě toho se u analogových obvodů starého typu může při velké kapacitě napájecího proudu objevit šum, ale pokud se jedná o terminál 9 V/80 mA, lze se šumu způsobenému tak velkou proudovou kapacitou vyhnout.

Minimal Series Distro MKII Isolated dokáže napájet různé efekty a dopomoci jim k dosažení toho nejlepšího výkonu. Hráčům poskytuje nejen terminály s vysokým výstupem, ale i terminály s nižšími hodnotami.

Vlastnosti:

- Kompaktní velikost, nezávislý/izolovaný napájecí zdroj
- 10 DC terminály s vysokou i nízkou výstupní úrovní
- Vysoko-výstupní 500mA terminál, který podporuje rovněž napájení digitálních efektů
- Terminál s nižší výstupní úrovní 80 mA pro optimální napájení analogových pedálů
- SAG terminál, u kterého lze měnit napětí v rozsahu 9-18V (vyzkoušejte se zkraslením!)
- včetně 10 DC kabelů
- Součástí balení je také kabel ve tvaru Y, díky kterému můžete využívat proudový součet dvou terminálů