

Sadowsky[®]
Pickups

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PICKUPY

POLSKIE

Dziękujemy za zakup pickupów Sadowsky®! Jeśli nie masz doświadczenia z lutowaniem czy prawidłowym montażem pickupów, lub jeśli brak Ci pewności jak przeprowadzić ten montaż samodzielnie, zalecamy aby zlecić całą procedurę wykwalifikowanemu specjalistcie.

Instalacja / Montaż

1. Upewnij się, że elektronika oraz inne części są kompatybilne z pickupem. Pamiętaj, że kiedy zmieniasz pickupy z aktywnych na pasywne, poszczególne komponenty w układzie powinny zostać zmienione.
2. Zdejmij struny w instrumencie, otwórz płytkę zapewniając sobie dostęp do elektroniki.
3. Starannie wyjmij stare pickupy. Jeśli to konieczne, zanotuj schemat lutowania. Jeśli zdemontujesz stare pickupy w staranny sposób, montaż nowych pickupów powinien być łatwiejszy.
4. Użyj lutownicy z cienkim grotem i wlutuj przewody w odpowiednie miejsce. Przykręć pickupy.
5. Sprawdź czy luty zostały wykonane prawidłowo, zaizoluj otwarte połączenia kablowe aby zapobiec zwarciom.
6. Zamknij płytkę dostępu do elektroniki i załóż z powrotem struny.

Ogólna Informacja

Z uwagi na zastosowanie różnych rozstawów strun przez producentów, zalecamy sprawdzenie czy pickupy Sadowsky® oferują odpowiednie rozstawienie dla Twojego instrumentu. Z uwagi na różne techniki mocowania pickupów, może także zdarzyć się, że konieczne będzie dodatkowe nawiercenie korpusu aby zamontować pickup. W takim przypadku, zalecamy aby zlecić to wyszkolonemu specjalistcie. Aby odpowiednio zadbać o pickup i zapobiec rdzewieniu, nie czyść pickupów wodą.

Połączenia

Pickupy typu J (Gryf)

Żółty: Sygnał (+)

Czarny: Masa (-)



Pickupy typu P (5-strunowe), Pickupy typu J oraz typu J Noise-Cancelling Split Coil (4-strunowe)

Biały: Sygnał (+)

Czarny: Masa (-)



Pickupy typu J Noise-Cancelling oraz Soapbar

Czerwony: Masa (-)

Biały: Sygnał (+)

Nieizolowany: Masa (-)



Pickupy typu P (4-strunowe)

Zielony: Masa (-)

Czerwony: Sygnał (+)

Czarny: Masa (-)



Pickupy typu J Noise-Cancelling Stacked Coil (5-strunowe)

Czarny: Sygnał (+)

Czerwony (+) Biały (-):

Lutowane razem i zaizolowane
(bez połączenia z masą)

Zielony (-) Nieizolowany (-): Masa



*Zauważ: Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian bez dodatkowej informacji.*

Warwick GmbH & Co Music Equipment KG
Gewerbepark 46 · D-08258 Markneukirchen

www.sadowskybass.de | info@sadowskybass.de | www.w-distribution.de