

THANK YOU FOR SPENDING YOUR TIME WITH US.

**PLEASE VISIT RKFX.COM
FOR OUR FULL LINE OF PRODUCTS, DEMOS,
WARRANTY INFORMATION & MORE**



KEELEY
ELECTRONICS



COMPRESSOR • OVERDRIVE



EFFECTTYPE: COMPRESSIE / SUSTAIN / BOOST / OVERDRIVE / DISTORTION • TRUE BYPASS • GEHEEL ANALOOG
 STROOMVOORZIENING: 9VDC NEGATIEVE BINNENZIJDE, STROOMVERBRUIK MAX: 50mA
 IN-/UITGANG: MONO INSTRUMENTINGANG, MONO INSTRUMENTUITGANG
 IEDERE KANT KAN ONAFHANKELIJK GEBRUIKT WORDEN MET EEN PRO SCHAKELSYSTEM (NET ALS DE GIGRIG 2)

- 1 **ORDER-SCHAKELAAR** – VOLGORDE: COMP NAAR DRIVE OF DRIVE NAAR COMP.
- 2 **LEVEL** – BEDIENT HET UITGANGSNIVEAU VAN DE DRIVE-KANT.
- 3 **DRIVE** – BEDIENT HET OVERDRIVE-NIVEAU VOOR DE DRIVE-KANT.
- 4 **TONE** – DRAAI MET DE KLOK MEE VOOR MEER HOOG AAN AAN DE DRIVE-KANT.
- 5 **LEVEL** – BEPAALT HET UITGANGSNIVEAU VAN DE COMP-KANT.
- 6 **SUSTAIN** – STELT COMPRESSIE-RATIO IN EN VERMEERDERT SUSTAIN. LET OP: HOGERE SUSTAIN-INSTELLINGEN KUNNEN RUIS GEVEN ALS JE NIET SPEELT.
- 7 **BLEND** – BEPAALT MIX VAN GECOMPRIEERD EN ONGECOMPRIEERD SIGNAAL. VOLLEDIG LINKS VOOR CLEAN, VOLLEDIG RECHTS VOOR VOLLEDIGE COMPRESSIE.
- 8 **MODE-SCHAKELAAR** – SELECTEERT LOW OF HIGH GAIN MODUS
- 9 **TONE** – REGELT HELDERHEI VAN DE COMP UITGANG. DRAAI NAAR RECHTS VOOR EEN HELDERE COMPRESSIETOON.
- 10 **DRIVE AAN/UIT** – ZET DRIVEKANT AAN OF UIT.
- 11 **COMP AAN/UIT** – ZET COMPRESSORKANT AAN OF UIT.



- 12 **SINGLE COIL / HUMBUCKER-SCHAKELAAR** – SCHAKEL TUSSEN ENKELSPOELS EN HUMBUCKER RELEASE-MODI. PROBEER BEIDE!
- 13 **TRS INGANGSSCHAKELAAR** – SCHAKEL OP 'AAN' OM EFFECTEN AAN TE SLUITEN TUSSEN DE COMP- EN DRIVE-KANT VAN DE ARIA MET BEHULP VAN 2 TRS KABELS AANGESLOTEN TUSSEN DE IN- EN UITGANGSJACKS. DEZE SCHAKELAAR IS AF FABRIEK INGESTELD VOOR NORMALE WERKING. (GA NAAR DE ARIA PRODUCTPAGINA OP RKF.COM VOOR MEER INFO)