

## FS-P3S



De One Control FS-P3S is een voetschakelaar die direct kan worden aangesloten op de versterkers uit de BJF-S-serie. De FS-P3S maakt gebruik van de meegeleverde CAT5-kabel en wordt aangesloten op de voetschakelaaraan sluiting op het achterpaneel van de versterkers uit de BJF-S-serie.

U kunt de effectloops bedienen, het kanaal van de versterker schakelen en het effect gemakkelijk aan uw voeten brengen. De huidige instellingen zijn in één oogopslag te zien met de drie LED-lampjes van de FS-P3S, en hoeven geen aparte voeding te worden aangesloten.

Het nieuwe kleinere formaat van de FS-P3S werkt goed met veel kleinere pedalenborden, terwijl het vorige FS-P3-model een langer maar smaller formaat heeft. Elk van deze units werkt met een van de versterkers uit de BJF-S-serie.

### Specificaties

Afmetingen: 11,0 (B) x 5,9 (D) x 5,8 (H) cm (inclusief uitsteeksels)

Gewicht: 366 gram

Bijgevoegde kabel: 3 m